

Einrichtung für den externen Zugriff INKOVIDEO V-116, V-117, V-120 und V-125

Laden Sie auf Ihrem Smartphone folgende App herunter:

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcreations.ipcamviewer&hl=de>

Iphone:

<https://itunes.apple.com/de/app/ip-cam-viewer-lite/id397322405?mt=8>

1. Öffnen Sie die App und klicken auf das + Zeichen
2. Wählen Sie IP Kamera, DVR, NVR
3. Tragen Sie folgende Daten ein:

Name: frei wählbar

Model: ONVIF auswählen

HOST /IP: IP Adresse der Kamera

Http/Onvif Port 8080

User: Username der Kamera

Pswd: Passwort der Kamera

4. Klicken Sie auf Save
5. Ändern Sie in der Browseransicht der Kamera folgende Werte:

Media

Network

01 Network

02 Wireless

03 DDNS

04 ONVIF

05 P2P

Alarm

Advanced

System

Device Information

ONVIF

Onvif: On Off

Server Port:

Authorization: Allow Prohibit

Time zone Settings: Allow Prohibit

Image Settings: Allow Prohibit

[Apply >](#) [Cancel >](#)

Um extern auf die Kamera zugreifen zu können, müssen Sie folgende Ports in Ihrem Router weiterleiten:

80 und 8080

Um extern auf die Kamera zugreifen zu können, müssen Sie ausserdem eine DYNDNS Adresse, bei z.B. NOIP.Com anlegen und diese in der App als Host/IP eintragen. Auch müssen Sie diese Adresse in Ihrem Router unter DYNDNS anmelden. Bei AVM Fritz finden Sie dies unter Freigaben.

Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren Support wenden:

Telefon: 02103 4188275

Mo-Fr: 09:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00